


Modello: EY 5,5 TB

Gruppo elettrogeno a benzina, 3000 giri, leggero, silenzioso e di semplice impiego, montaggio su base fissa con gommini antivibranti. Questi gruppi elettrogeni sono utilizzati per svariate tipologie di utilizzo, quali abitazioni, condomini, villette, case a schiera, campeggi, hobbistica, cantieri ecc...
Generating set with gasoline engine, 3000 r.p.m., light noiseless and easy to use, mounted on fixed base frame with vibration dampers. These Generating Sets are suitable for various type of use like houses, campings, yards etc...

Gruppo Elettrogeno - Generating Set

Potenza Massima - <i>Maximum power</i>	[KVA]	5,5
Potenza Massima - <i>Maximum power</i>	[KW]	4,4
Numero di giri - <i>Rating speed</i>	[rpm]	3000
Voltaggio - <i>Voltage</i>	[V]	230/400
Cosφ		0,8
Frequenza - <i>Frequency</i>	[Hz]	50
Avviamento - <i>Starting</i>		a strappo manual with rope
Autonomia - <i>Running Time</i>	[h]	3.8
Rumorosità a 7 mt - <i>Noise Level at 7 mt</i>	dB(A) LWA	72 97



Dimensioni e peso - Dimensions and Weight

Lunghezza - <i>Lenght</i>	[mm]	740
Larghezza - <i>Width</i>	[mm]	450
Altezza - <i>Height</i>	[mm]	500
Peso - <i>Weight</i>	TB [kg] TBE [kg]	43 76







Motore - Engine

Produttore - <i>Manufacturer</i>		HONDA
Modello - <i>Model</i>		GX270
Tipo - <i>Type</i>		4T
Potenza - <i>Power</i>	[Hp/KW]	8/6
Cilindrata - <i>Displacement</i>	[cm ³]	270
Consumo ¾ - <i>Consumption ¾</i>	[L/h]	1.6
Capacità serbatoio - <i>Tank capacity</i>	[L]	6
Raffreddamento - <i>Cooling system</i>		Air
Capacità olio - <i>Engine oil capacity</i>	[L]	1

Alternatore - Alternator

Produttore - <i>Manufacturer</i>		Linz
Numero di poli - <i>Poles number</i>		2
Numero di Fasi - <i>Number of phases</i>		3
Tipo - <i>Type</i>		Brushless
Sovraccarico accettato - <i>Overload accepted</i>		10%
Precisione della tensione - <i>Voltage accuracy</i>		±4%

Dotazione di serie - Standard equipment

-  Motore Benzina
Gasoline Engine
-  Alternatore Trifase
Three-phases Alternator
-  Liquidi di primo riempimento
Oil of first filling
-  Basamento di supporto verniciato a 2 componenti
Base frame painting at 2 components
-  Gommini antivibranti
Vibration dampers
-  Quadro elettrico Manuale con 1 presa CEE 3 poli 230V, 1 presa CEE 5poli 400V, interruttore magnetotermico con sportellino protezione IP55, voltmetro e termico.
Electric Manual Panel with 1 230V ECC socket 32A and 1 ECC socket 5 poles 400V, 1 magnetothermal switch, voltmeter and circuit breaker

PREZZO SPECIALE PER L'ITALIA:

EURO: 699,00 + IVA

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.
All data included in the present datasheet, refer to specific ambient conditions that can be found out in the original technical datasheet of the engine and alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without warning.